

3

Innenrüttler

BRECON Innenrüttler PROFI LINE

200 Hz, 42V oder 250V

Bestellnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Nennstrom [A]	Spannung [V]	Leistung [W]	Gewicht [Kg]
18 031 001	31	330	10	42	750	10
18 031 003	31	330	1,7	250	750	10
18 038 601 *	38	310	4,0	42	270	10
18 038 603 *	38	310	1,0	250	270	11
18 050 601 *	50	360	10,0	42	600	15
18 050 603 *	50	360	2,0	250	600	15
18 058 601 *	58	370	14,0	42	830	18
18 058 603 *	58	370	2,5	250	830	16
18 065 601 *	65	380	18,0	42	1100	20
18 065 603 *	65	380	3,0	250	1100	20
18 080 001	80	450	55	42	4000	30
18 080 003	80	450	9,3	250	4000	36

5m Schutzschlauch, 15m Kabel (ab Schalter), CEE-Stecker und Handschalter

*Auf Wunsch mit Vulkollankappe gegen Aufpreis lieferbar (bei Bestellung bitte angeben)

ACHTUNG: Unter Last steigen die Ströme bis auf das Doppelte.

**BRECON** Stockrüttler PROFI LINE

200 Hz, 42V

Bestellnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Nennstrom [A]	Spannung [V]	Leistung [W]	Gewicht [Kg]
18 031 005	31	330	10	42	750	10
18 038 605	38	310	4	42	270	9
18 050 605	50	360	10	42	600	13
18 058 605	58	370	14	42	830	14
18 065 605	65	380	18	42	1100	18

1m Schutzschlauch, 15m Kabel (ab Schalter), CEE-Stecker und Pistolengriff

Auf Wunsch mit Vulkollankappe gegen Aufpreis lieferbar (bei Bestellung bitte angeben)

ACHTUNG: Unter Last steigen die Ströme bis auf das Doppelte



BRECON Innenrüttler

Ersatzflaschen für Innenrüttler PROFI LINE



Bestellnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Nennstrom [A]	Spannung [V]	Für Typ Bestell-Nr.	Gewicht [Kg]
18 031 051	31	330	10	42	18 031 001 + 005	2
18 031 053	31	330	1,7	250	18 031 051	2
18 038 651 *	38	310	4	42	18 038 601 + 605 18 038 603	2
18 038 653 *			1	250		
18 050 651 *	50	360	10	42	18 050 601 + 605 18 050 603	4
18 050 653 *			2	250		
18 058 651 *	58	370	14	42	18 058 601 + 605 18 058 603	6
18 058 653 *			2,5	250		
18 065 651 *	65	380	18	42	18 065 601 + 605 18 065 603	8
18 065 653 *			3	250		
18 080 051	80	450	55	42	18 080 001 + 005	13
18 080 053	80	450	9,3	250	18 080 003	13

*Auf Wunsch mit Vulkollankappe gegen Aufpreis lieferbar (bei Bestellung bitte angeben)

ACHTUNG: Unter Last steigen die Ströme bis auf das Doppelte.



Das ist biegsam!

3

Innenrüttler

BRECON Tragbare Frequenzumformer motorisch, 200 Hz IP44



Bestellnummer	Sekundär				Primär		Transport	Gewicht [Kg]
	Leistungs- abgabe cos = 0,8 [kVA]	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Steckdosen	Spannung bei 50 HZ [V]	Vollast- strom [A]		
0 615 007 001	0,7	42	9,6	1	1~ 230V	4,0	Handgriff	14,5
0 615 007 251		250	1,6					
0 615 012 001	1,2	42	16,5	1	1~ 230V	6,5	Handgriff	18,2
0 615 012 251		250	2,8					16,7
0 615 018 001	1,8	42	24,8	2	1~ 230V	9,0	Handgriff	30,0
0 615 018 251		250	4,1					27,0
0 615 024 001	2,4	42	33,0	2	1~ 230V	11,0	Schlitten	37,0
0 615 024 251		250	5,5					
0 615 012 003	1,2	42	16,5	1	3~ 400V	2,6	Handgriff	16,7
0 615 012 253		250	2,8					
0 615 018 003	1,8	42	24,8	2	3~ 400V	3,6	Handgriff	27,0
0 615 018 253		250	4,1					
0 615 024 003	2,4	42	33,0	2	3~ 400V	4,5	Schlitten	28,0
0 615 024 253		250	5,5					
0 615 030 003	3,0	42	41,3	3	3~ 400V	6,0	Schlitten	46,0
0 615 030 253		250	6,9					
0 615 040 003	4,0	42	55,0	3	3~ 400V	7,9	Schlitten	59,0
0 615 040 253		250	9,0					48,0
0 615 060 003	6,0	42	82,6	4	3~ 400V	10,8	Wagen	87,0
0 615 060 253		250	13,8					

1,5m Anschlussleitung und Stecker. Auf Wunsch sind Sonderspannungen möglich.

Die Umformer sind überlastbar und gegen thermische Überlastung geschützt.

Zur Auswahl des passenden Frequenzumformers werden die Ströme der gleichzeitig zu betreibenden Innenrüttler addiert und dürfen nicht größer sein als der Nennstrom des Frequenzumformers.

BRECON Tragbare Frequenzumrichter

elektronisch, 200Hz, IP45



Bestellnummer	Sekundär				Primär			Gewicht [Kg]
	Leistungs- abgabe [kW]	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Steckdosen	Spannung bei 50 HZ [V]	Vollast- strom [A]	Transport	
EW578/1M58	1,5	42	30	1	1~ 230V	14	Handgriff	27,0
EW578/1N58	1,5	250	5	1	1~ 230V	15	Handgriff	10,0
EW578/2M58	3,0	42	56	2	1~ 230V	16	Handgriff	37,0
EW578/2N58	3,0	250	10	2	1~ 230V	16	Handgriff	11,0
EW578/2H58	5,5	42	56	2	3~ 400V	20	Handgriff	39,0
EW578/2K58	5,5	250	10	2	3~ 400V	20	Handgriff	20,0
EW578/3H58	7,5	42	84	3	3~ 400V	26	Handgriff	39,0
EW578/3K58	7,5	250	15	3	3~ 400V	26	Handgriff	24,0
EW578/4H58	11,0	42	112	4	3~ 400V	35	Wagen	67,0
EW578/4K58	11,0	250	20	4	3~ 400V	35	Wagen	24,0
EW578/3P58	5,5	42	84	3	3~ 230V	22	Handgriff	38,0
EW578/4K58	5,5	250	15	3	3~ 230V	23	Handgriff	11,0

4m Anschlussleitung und Stecker. Auf Wunsch sind Sonderspannungen möglich.

Die Umrichter sind überlastbar und gegen thermische Überlastung geschützt.

Zur Auswahl des passenden Frequenzumformers werden die Ströme der gleichzeitig zu betreibenden Innenrüttler addiert und dürfen nicht größer sein als der Nennstrom des Frequenzumrichters.



BRECON

Vibrationstechnik GmbH

Postfach 45 01 69
D-50876 Köln

Telefon +49 [0] 221 9 54 42 70
Telefax +49 [0] 221 9 54 42 77

info@brecon.de
www.brecon.de